

FIREHAWK 1500

あらゆるステージ、ボリュームに対応可能なステージアンプ



ギタリストがコンボ・アンプを愛するのには理由があります。パンチがありながらコンパクトで使い方もシンプルだからです。ですが大抵のコンボ・アンプは、ボリュームレベルによってサウンドが変わってしまうことが殆どです。Firehawk™ 1500 は、そんな悩みを解決します。そのパワーとユニークなフルレンジのスピーカー構成により、どんなボリュームレベルでも安定したトーンを得ることができます。Firehawk 1500 は、あらゆるステージ、ボリュームにおいても素晴らしいライブ・サウンドを提供する、ギタリストのための次世代のステージ・アンプです。

究極のステージアンプ

Firehawk 1500 は、様々な場所でパフォーマンスを行うギタリストのニーズに応える高い柔軟性を備えています。大音量のステージでも、1500ワットのパワーでボリューム不足になることはありません。また高いコントロール性で、ボリュームを抑えたステージでもハイゲインのサウンドを実現可能です。Firehawk は、アコースティック、エレキどちらのギターサウンドでも素晴らしい表現が可能なスピーカー・アンプ・システムを搭載しているため、別のアコースティック・アンプを用意する必要はありません。入出力も充実しており、必要なものは全て揃っています。ステージ・モニターや ISO キャビネットの代わりとして使用したり、ペダルボードやマルチエフェクト用のフルレンジ・アンプ・システムとしても利用可能です。

特長

- 1500W 6スピーカー構成によりどのようなステージ、ボリュームでもトーンを忠実に再現
- 著名な HD アンプ / キャビネット / エフェクトを 200 種類以上搭載
- 多様なペダル / エフェクトに対応する充実した入出力を備えたコンボアンプ仕様
- ドライアンプとエフェクトの分離出力（ウェット / ドライ / ウェット）による真のステレオトーン
- iOS/Android 対応 Firehawk Remote アプリで簡単にトーンを調整
- エレキギター / アコースティックギターともに最高のトーンを提供



FIREHAWK 1500

6スピーカー・アンプ・システム

どんなボリュームでも正確なトーンを実現

フルレンジ、フラットレスポンスの6スピーカー・アンプ・システムにより、Firehawk 1500 はどのようなボリュームでも、ステレオ、モノ、そしてウェット/ドライ/ウェットなトーンを正確に再現します。Firehawk 1500 独自のスピーカー・コンフィギュレーションにより、様々なモノ/ステレオのセットアップが可能で、モデリングされたトーンとエフェクトは非常にクリアなサウンドです。更に、一般的なコンボ・アンプよりはるかに広角をカバー可能で、会場のどの場所でもあなたが完璧に作り上げたものと同じトーンを聴くことが可能です。



無限のトーン

HD アンプ、キャビネット、エフェクトの宝庫

Firehawk 1500 は、パワフルな DSP を搭載しており、意匠を凝らしたシグナル・チェーンやカスタム・プリセットも作成可能。圧倒的な HD クオリティの Line 6 アンプ、エフェクト、キャビネットのモデリングが収められています。音色は 50 種類の HD モデル、クラシックな POD モデル、XT モデルをはじめとする 200 種類以上もの著名なアンプとエフェクトから選択が行えます。またアーティスト及び Line 6 の専門家によってデザインされた 128 種の内蔵プリセットと、Firehawk Remote app エディタ経由でオンラインの膨大なトーン・ライブラリーへアクセス可能。今すぐ他にはないオリジナルのトーンで、オーディエンスを魅了してください。

Firehawk Remote APP エディター

かつてない素早さでサウンドメイク

Firehawk Remote iOS 及び Android™ アプリには、モダンなグラフィック・ユーザー・インターフェイスが備わっており、トーンのあらゆる要素の調整、意匠を凝らしたシグナル・チェーンの作成、エフェクト・パラメーターの微調整など全てをスマホやタブレットから操作できます。無数のトーンとサウンドが用意された Line 6 クラウドにも瞬時にアクセス可能。また Line 6 のトーン・マッチング・テクノロジーにより、音楽ライブラリーから楽曲を選択するだけで、それにマッチしたトーンが提示されます。アプリは Bluetooth® にも対応しており、お気に入りの曲をストリーミング再生することが可能です。



スペック

形式	トライアンプ 6WAY バスレフ型ギターアンプ	端子	1/4" ギター入力
再生周波数帯域	50Hz-20kHz		1/4" /XLR Combo ステレオモニター入力*3
指向性角度(水平×垂直)	90° × 60°		1/4" ステレオリターン入力
最大出力音圧 @1m	132dB SPL		XLR ステレオメイン出力
スピーカーユニット	LF 1×12" コーン		1/4" ステレオセンド出力*4
	MF+HF 2×5.5" コアキシャル		1/4" ヘッドフォン出力
	HF 1×1" コンプレッションドライバ		MIDI IN, OUT/THRU
エンクロージャー	マルチプライウッド		Variax デジタル接続
モニター角度	約 52° (スタンド使用時)		FBV 接続※FBV3(別売)等を接続可能
パワーアンプ	アンプ駆動方式 LF クラス D	消費電力	600W(最大)
	MF+HF クラス D	電源・電圧	AC100V-240V
	HF クラス AB	寸法(W×H×D)	661.5×505×288mm(ハンドル含まず)
	定格出力(ダイナミック) 1506W*1	重量	28.95kg
定格出力(連続) 600W*2			

*1 LF : 1200W、MF+HF : 153W、HF : 153W

*3 入力ゲイン調整可能

*2 LF : 440W、MF+HF : 80W、HF : 80W

*4 ラインレベル、エフェクトレベル切替可能

製品に関するお問い合わせ先

Line 6 インフォメーションセンター

TEL: 0570-062-808 (ナビダイヤル) または 03-5488-5472

www.line6.jp

© 2016 Line 6, Inc. Line 6、POD、Variax はアメリカ及び他の国における Line 6 の登録商標です。

FBV、Firehawk は Line 6 の商標です。All rights reserved.

Android は Google の商標です。iOS はアメリカ及び他の国で登録された Cisco の商標です。

Bluetooth は Bluetooth SIG, Inc. の商標であり、許可を受けて使用しています。

LINE 6

総輸入販売元: 株式会社ヤマハミュージックジャパン

-L16101C