

LINE 6

アンプ+エフェクトプロセッサ

エフェクトプロセッサ

	Helix Floor	Helix Rack/Control	Helix LT	HX Stomp	POD Go	POD HD Pro X/FBV 3	HX Effects	M9	M5	DL4
アンプモデル	83	83	83	83	83	30 (HD)	---	---	---	---
エフェクトモデル	213	213	213	213	209	104 "M-Class"	213	103 "M-Class"	103 "M-Class"	15 "M-Class"
プリセット	1,024 (8セットリスト x 32 バンク x 4 プリセット)	1,024 (8セットリスト x 32 バンク x 4 プリセット)	1,024 (8セットリスト x 32 バンク x 4 プリセット)	126 (42 バンク x 3 プリセット)	256 (2 セットリスト x 32 バンク x 4 プリセット)	512 (8 セットリスト x 16 バンク x 4 プリセット)	128 (32 バンク x 4 プリセット)	24 シーン	24	3
最大同時使用ブロック数	最大32 (DSP使用量による)	最大32 (DSP使用量による)	最大32 (DSP使用量による)	最大6 (DSP使用量による)	最大10 (semi-fixed, DSP使用量による)	最大10 (DSP使用量による) + ルーバー	最大9 (DSP使用量による)	3 + ルーバー	1	1 + ルーバー
シグナルフロー	最大4 ステレオ, シリアル/パラレル	最大4 ステレオ, シリアル/パラレル	最大4 ステレオ, シリアル/パラレル	最大2 ステレオ, シリアル/パラレル	シリアル	最大2 ステレオ, シリアル/パラレル	最大2 ステレオ, シリアル/パラレル	シリアル	シリアル	シリアル
スナップショット	8 (1プリセット毎)	8 (1プリセット毎)	8 (1プリセット毎)	3 (1プリセット毎)	4 (1プリセット毎)	---	4 (1プリセット毎)	---	---	---
インパルスレスポンス(IRs)	128x 1024 or 2048ポイント	128x 1024 or 2048ポイント	128x 1024 or 2048ポイント	128x 1024 or 2048ポイント	128x 1024 or 2048ポイント	---	128x 1024ポイント	---	---	---
グローバルEQ	3バンド・フルパラメトリック+ハイ/ロー・カット (可変)	3バンド・フルパラメトリック+ハイ/ロー・カット (可変)	3バンド・フルパラメトリック+ハイ/ロー・カット (可変)	3バンド・フルパラメトリック+ハイ/ロー・カット (可変)	3バンド・フルパラメトリック+ハイ/ロー・カット (可変)	3バンド・フルパラメトリック+ハイ/ロー・カット (可変)	---	---	---	---
メインディスプレイ	6.2"/16.5cm カラー LCD	6.2"/16.5cm カラー LCD	2.4"/6cm カラー LCD	4.3"/11cm カラー LCD	2.8"/7cm モノクロ LCD	---	2.3"/6cm LCD (カラーバックライト)	2.3"/6cm LCD (カラーバックライト)	---	---
フットスイッチ	12 タッチセンシティブ w/ RGBリング+EXP トゥ・スイッチ	12 タッチセンシティブ w/ RGBリング	12 タッチセンシティブ w/ RGBリング+EXP トゥ・スイッチ	3 タッチセンシティブ w/ RGBリング+2x外部	8 with RGBリング+EXP トゥ・スイッチ+2x 外部	---	8 タッチセンシティブ w/ RGBリング	7 with RGB LEDs	2	4
フットスイッチモード	ストンプ, プリセット, スナップショット, ルーバー, ペダルエディット	ストンプ, プリセット, スナップショット, ルーバー, ペダルエディット	ストンプ, プリセット, スナップショット, ルーバー, ペダルエディット	ストンプ, プリセット, スナップショット, ルーバー	ストンプ, プリセット, スナップショット, ルーバー	---	ストンプ, プリセット, スナップショット, ルーバー, ペダルエディット	ストンプ, ルーバー	ストンプ	プリセット/ストンプ, ルーバー
フットスイッチタイプ	ラッチング, モメンタリー	ラッチング, モメンタリー	ラッチング, モメンタリー	ラッチング	ラッチング	---	ラッチング	ラッチング, モメンタリー	ラッチング	ラッチング
ルーバータイプ	6スイッチ, 1スイッチ	6スイッチ, 1スイッチ	6スイッチ, 1スイッチ	1スイッチ	6スイッチ, 1スイッチ	---	7スイッチ	6スイッチ, 1スイッチ	6スイッチ	4スイッチ
ルーバースピード (フルスピード)	60秒 モノ/30秒 ステレオ	60秒 モノ/30秒 ステレオ	60秒 モノ/30秒 ステレオ	60秒 モノ/30秒 ステレオ	40秒 モノ/20秒 ステレオ	---	60秒 モノ/30秒 ステレオ	28秒 モノ	---	14秒 モノ
ルーバースピード (1/2 スピード)	120秒 モノ/60秒 ステレオ	120秒 モノ/60秒 ステレオ	120秒 モノ/60秒 ステレオ	120秒 モノ/60秒 ステレオ	80秒 モノ/40秒 ステレオ	---	120秒 モノ/60秒 ステレオ	56秒 モノ	---	28秒 モノ
1/4" インプット	Guitar, Aux, リターン1-4	Guitar, Aux, リターン1-4	Guitar, リターン1-2	ステレオL/R, リターンL/R	Guitar, リターン(ステレオ)	---	Guitar, Line L/R, リターン L/R	ステレオ L/R, リターン L/R	ステレオ L/R	ステレオ L/R
1/4" アウトプット	メインL/R, センド1-4	メインL/R, Dry Thru, センド1-4	メインL/R, センド1-2	メインL/R, センド(ステレオ)	メインL/R, Ampアウト, センド(ステレオ)	---	メインL/R, Dry Thru, センド L/R	メインL/R, センド1-2	ステレオ L/R	ステレオ L/R
XLR インプット	マイクプリ (ファンタム電源付き)	マイクプリ (ファンタム電源付き)	---	---	---	---	マイクプリ (ファンタム電源付き)	---	---	---
XLR アウトプット	メインL/R	メインL/R	---	---	---	---	---	---	---	---
エフェクトループ	4xセンド, 4xリターン, ステレオリンク可能	4xセンド, 4xリターン, ステレオリンク可能	4xセンド, 4xリターン, ステレオリンク可能	2xセンド, 2xリターン, ステレオリンク可能	1xセンド (モノ/ステレオ), 1xリターン (モノ/ステレオ)	---	L/Rステレオ・センド, L/Rステレオ・リターン	2xセンド, 2xリターン, ステレオリンク可能	---	---
デジタルイン	Variax VDI, S/PDIF	Variax VDI, S/PDIF, AES/EBU w/ BNCワードクロック	---	Variax VDI	---	---	Variax VDI, S/PDIF, AES/EBU	---	---	---
デジタルアウト	S/PDIF, AES/EBU/L6 LINK	S/PDIF, AES/EBU/L6 LINK	AES/EBU/L6 LINK	---	---	---	S/PDIF, AES/EBU/L6 LINK	---	---	---
ヘッドホン	1/4" ステレオ	1/4" ステレオ	---	1/4" ステレオ	1/4" ステレオ	---	---	---	---	---
MIDI	In, Out/Thru + USB	In, Out/Thru + USB	In, Out/Thru + USB	In, Out/Thru + USB	USB	---	In, Out/Thru	In, Out/Thru	In, Out/Thru	---
USB オーディオ・インターフェイス	8-In, 8-Out リアンプ可	8-In, 8-Out リアンプ可	8-In, 8-Out リアンプ可	8-In, 8-Out リアンプ可	4-In, 4-Out リアンプ可	---	2-In, 2-Out	---	---	---
マスター・リモートコントロール	コマンドセンター	---	---	---	---	---	---	---	---	---
入力インピーダンス可変	Guitar In	Guitar In	Guitar In	---	---	---	---	---	---	---
ハンズフリー・ペダルエディットモード	Yes	Yes	---	---	---	---	---	---	---	---
本体シャーシ	押出しアルミ/アルミ合金 (サイドパネル)	Rack: アルミ合金/折り曲げスティール Control: 折り曲げスティール/ABS (サイドパネル)	折り曲げスティール/ABS (サイドパネル)	アルミ合金	折り曲げスティール/ポリカーボネイト	---	アルミ合金/折り曲げスティール	折り曲げスティール/ABS (サイドパネル)	折り曲げスティール	折り曲げスティール
ペダル	アルミ合金	---	折り曲げスティール	---	---	---	---	---	---	---
スクリブルストリップLCD	13 x 2"/5cm	12 x 2"/5cm	---	---	---	---	6 x 2"/5cm	---	---	---
1/4" エクスプレッションペダル・イン	EXP 2, EXP 3	EXP 1, EXP 2, EXP 3, EXP トゥ・スイッチ	EXP 2 (Amp Control Out 1/2と切り替え)	EXP 1/2 (TRS, Footswitch 4/5と切り替え)	EXP 2 (Footswitch 7/8と切り替え)	---	EXP 1, EXP 2 (Amp Control 1/2と切り替え)	EXP 1, EXP 2	Expression Pedal	Expression Pedal
エクスターナルアンプ・アウト	2 (1=Tip, 2=Ring)	2 (1=Tip, 2=Ring)	2 (1=Tip, 2=Ring; EXP 2と切り替え; グローバル選択可能)	---	---	---	4 (EXP 1, EXP 2と切り替え)	---	---	---
電源	IEC	IEC	IEC	DC-3g	DC-3h	---	IEC	DC-3g	PX-2	DC-1g
高さ (cm)	92	133	92	66	88	---	71	6	6	6
幅 (cm)	560	483	530	178	230	---	274	27	15	25
奥行 (cm)	301	241	301	126	359	---	199	17	17	15
重量(kg)	6.6	4.2	5.4	0.79	2.5	---	3.92	2.22	1.36	1.40